

# JMA-(13,32,50)BGR24 프로토콜[MODBUS]

Parity None

Stop bits 1

FUNC	
Read Input register	04
Read Holding register	03
Write Single Register	06
Write Multi Register	16

Register(address)	FUNC	R/W	설명	기본치	비고
30001(0000)	04	R	측정값 H	32bit 정수형 (binary code)	R: 현재값 출력
30002(0001)	04	R	측정값 L		
30003(0002)	04	R	상태	0	
			0 : NORMAL		
			1 : ERROR		
			BIT	Error 항목	
			0	GLASS	
			1	LED HIGH	
			2	LED LOW	
			15	동작불가	
30004(0003)	04	R	분해능	500	500 nano(5/10000)
30005(0004)	04	R	모델명	LR	
30006(0005)	04	R	하드웨어버전	1	
30007(0006)	04	R	소프트웨어버전	1	
			Reserved	-	

Register(address)	FUNC	R/W	설명	기본치	비고
40001(0000)	03/06/16	R/W	설정값 H	32bit 정수형 (binary code)	R: 현재값 출력 W: 설정값으로 셋팅
40002(0001)	03/06/16	R/W	설정값 L		
40003(0002)	03/06/16	R/W	상태	0	다음 시동시 적용
			0 : 정방향		
			1 : 역방향		
			ID	1	
			BaudRate	1	
			상태	해당 항목	
			0	4800	
			1	9600	
40005(0004)	03/06/16	R/W	2	14400	
			3	19200	
			4	28800	
			5	38400	
			6	57600	
			7	115200	
			Reserved	-	

## [색상별 신호내용]

색상	신호
적색	+24V
검정색	-0V
녹색	D-
노랑색	D+
실드	실드

\*주의: 게이지 케이블 배선시 케이블 곡률 반경을  
30mm 이상으로 설치한다.